

Thorsman Möbelboxar

Kundanpassade Möbelboxar för installation av el, tele och data i skrivbord, konferensbord etc.



Nära till kontakt



Thorsman Möbelboxar

Thorsman Möbelboxar är avsedda för kundanpassad installation av el, tele och data i skrivbord, konferensbord, arbetsbord etc. Lösningarna bygger på produkter ur Thorsman Installationssystem, som kompletterats med lock och inbyggnadsdetaljer designade för möbelinstallation.

Vilken typ av möbelintegrerad lösning som passar bäst (över eller under bordet) avgörs av datortyp och hur arbetsplatsen ska användas. Stationär dator – anslutning under bordet, bärbar dator – anslutning på bordet.

För stationär dator

Vid permanent anslutning av datorn bör uttagen placeras under arbetsbordet i nära anslutning till datorn (CPU-enheten).

Kablage till bildskärm, telefon, belysning etc, som placeras på bordet, tas upp via en eller flera bordsgenomföringar.

Den här lösningen är ofta snyggast eftersom den ger minsta mängd kablar på bordet, men den kan vara en aning opraktisk för daglig anslutning.

För bärbar dator

Den som dagligen ansluter sin bärbara dator bör ha uttagen åtkomliga på bordets ovansida. Har man den bärbara datorn ansluten till separat, stationär skärm kan en kombination av uttag på och under bordet vara optimalt. En bordsgenomföring som samlar kablar till den stationära skärmen, telefon och bordsbelysning är då ett bra komplement.

Konferensbord

Vid konferensbord används nästan uteslutande mobil utrustning. Uttagen ska alltså placeras på eller infällda i bordet.

En "PopUp" lösning kombinerar behoven elegant. Den nedsänkta lösningen har en fördel i att den rymmer överskottskablage. Båda lösningarna döljs under lock.

Kundsupport

Om du behöver hjälp med att lösa dina installationsproblem, kontakta våra produktexperter på teknisk kundsupport, tfn 0155-26 54 00, eller gå in på vår hemsida www.schneider-electric.se och välj kundsupport.



Thorsman Installationssystem


En möbelintegrerad installation är den sista länken i den installationskedja som börjar vid elcentralen och nätverksskåpet. Hur flexibel och funktionell installationen blir bestäms av hur kedjans länkar samverkar, d.v.s. kabelförläggning, nätverksuppbyggnad, flyttbarhet etc. Man ska också väga in vilka möjligheter till enkel uppgradering och förändring systemet tillåter.

Genom att välja Thorsman-produkter i hela distributionskedjan säkerställs bästa funktion, prestanda och flexibilitet.

Mediafördelning för el, tele och data.



Fördelningsbox för snabb anslutning av el, tele och data



Uttagsstavar och uttagsposter



Fönsterbänkskanaler finns i flera utföranden



Golvboxar finns i flera material och storlekar



Systembeskrivning

System för installation av el, tele och data i kontor och offentliga miljöer. I systemet ingår produkter för installation i tak, vägg eller golv.

Systemets två huvuddelar:

1. Uttag och apparater för el, tele och data som ger tillgång till de olika näten och tjänsterna.
2. Bärare för uttag och apparater är installationskanaler, uttagsstavar, golvboxar m.m.

Gemensam nämnare för alla Thorsman-bärare är frontöppning F80™ där uttag och apparater monteras.

Bärarna levereras i många fall kundanpassade och förinstallerade med önskat innehåll, kopplat och klart för stickproppsanslutning till inkopplingspunkter i den fasta installationen.



Möbelintegrerade installationer



SBO-HS Möbelbox nedsänkbar

I nedsänkt läge frigörs boxen med ett tryck på locket, varpå den höjs med gasfjäder. Boxen har fyra st 110 mm höga installationsfronter F80™, som bestyckas med Thorsman CYB- eller CAN-uttag. Locket i naturanodiserad aluminium, kan bekläs med trä, rostfritt stål, linoleum etc.

SBO-HS monteras i hål med diameter 216 mm. Diam. inkl. fals är 235 mm.



SBO-HS bestyckas enligt kundens specifikation



Djupet under bordsskivan är 230-250 mm beroende på lockbektädnad



OBS! Leverans från augusti 2004. (Enkare variant utan fals och lock levereras fram till dess. Best. nr: 9359 068 AW6, förinstallerad)



SBO-UB4 Möbelbox med ovalt lock

Öppningsbart ovalt rostfritt lock som placeras i fräst hål i bordsskivan. Uttagsbox i grålackerad stålplåt som skruvas fast mot bordsskivans undersida inkl. 220 mm lång installationsfront F80™. Bestyckas med Thorsman CAN-uttag. Skyddskåpa i grålackerad stålplåt skyddar och döljer installationen.

Lock: 235x135 mm. Skyddskåpa: 365x235x132 mm.



Boxen rymmer överflödig sladd



Skyddskåpa på bordets undersida



*SBO-UB4 komplett set
Best nr: 9359 061 AW2*



SBO-UB5 Möbelbox med rektangulärt lock

Rostfritt lock som placeras i fräst hål i bordsskivan. Kabelutgångar i sidan av locket. Uttagsbox i grålackerad stålplåt som skruvas fast mot bordsskivans undersida inkl. 275 mm lång installationsfront F80™. Bestyckas med Thorsman CAN-uttag. Skyddskåpa i grålackerad stålplåt skyddar och döljer installationen.

Lock: 280x90 mm. Skyddskåpa: 365x235x132 mm.



Roterade uttagsbrunnar gör att vinklade kontakter inte krockar



Skyddskåpan är silverlackerad



*SBO-UB5 komplett set
Best nr: 9359 057 AW3*



SBO-UB5/5 Möbelbox med högre kapacitet

Rostfritt lock som placeras i fräst hål i bordsskivan. Kabelutgångar i sidan av locket. Uttagsbox i grålackerad stålplåt som skruvas fast mot bordsskivans undersida inkl. 2 st 275 mm långa installationsfronter F80™. Bestyckas med Thorsman CAN-uttag. Skyddskåpa i grålackerad stålplåt skyddar och döljer installationen.

Lock: 280x200 mm. Skyddskåpa: 365x315x132 mm.



Dubbelmontage för det större konferensbordet. Bestyckningen kundanpassas.



Skyddskåpa anpassad för dubbelmontage



*SBO-UB5/5 komplett set
Best nr: 9359 060 AW4*




Möbelbox med många möjligheter

Möbelbox i naturanodiserad aluminium med flera användningsområden. Kan placeras infälld i bordsskiva, i kabeldike eller skruvad fast mot bordskivans undersida inkl. 2 st 275 mm långa installationsfronter F80™. Bestyckas med Thorsman CAN-uttag. Skyddskåpa i grålackerad stålplåt skyddar och döljer installationen.

Kundanpassad längd beroende på önskad bestyckning, bredd 68 mm, djup 48 mm.



Skruvad mot undersidan av bordsskiva



Placerad i kabeldike



Möbelboxen levereras förinstallerad och kundanpassad



SBO-A152 Uttagsbox

Uttagsbox med många användningsområden. Kan placeras i kabeldike eller skruvas direkt mot undersidan av en bordsskiva eller dylikt. Uttagsboxen levereras kundanpassad med Thorsman CYB- eller CAN-uttag enligt kundspecifikation, naturanodiserad eller lackerad i valfri färg.

Kundanpassad längd beroende på önskad bestyckning, bredd 100 mm, djup 52 mm.



Placerad i hotellinredning



Placerad i reception



Uttagsboxen levereras förinstallerad och kundanpassad



SBO-A123-4 Uttagsbox infälld

Uttagsbox i aluminium för infällt montage i bordsskiva med fals som överlappar håltagning i bordsskivan. Boxen levereras kundanpassad med Thorsman CYB- eller CAN-uttag enligt kundspecifikation, naturanodiserad eller lackerad i valfri färg.

Kundanpassad längd beroende på önskad bestyckning, bredd 145 mm inkl. fals, djup 72 mm.



Uttagsprofilen har en fals som gör infällning i, och sammanfogning av bord enkel




Bordsbox

Bordsbox för placering på bordsskiva. Boxen finns polarvit eller silvermetallic, med 3-vägs 250V-uttag eller 1-vägs 250V-uttag samt centrumplatta för LexCom nätverksuttag.

*Längd 150 mm
Bredd 80 mm
Djup 80 mm*



Boxens vinkel gör uttaget överskådligt och lättåtkomligt



Komplettera med flera boxar vartefter behoven växer



Leveransstart hösten 2004



CBL-BG Bordsgenomföring

Gjuten tvådelad bordsgenomföring med fals som överlappar håltagning i bordsskivan. Lämplig då uttagsbox placeras under bordsskivan.

*Två storlekar: ø 88 mm –
monteras i ø 79 mm hål.
ø 66 mm – monteras i
ø 59 mm hål.*




Leveransstart hösten 2004



CBL Sladdsammlare

Sladdsammlare i grålackerad stålplåt. Samlar sladdöverskott till datorskärm, nätverk, bordslampa etc.



*Längd 700 mm
Bredd 100 mm
Djup 170 mm*


Leveransstart hösten 2004



Sladdsammlare CBL-B2/-B3
Öppen sladdsammlare



Sladdgömma CBL-A3
Öppningsbar och rymlig



Sladdgömma CBL-D1
För ett mindre antal sladdar

Schneider Electric Sverige AB

Box 1009
611 29 Nyköping
Tel: 0155 - 26 54 00
Fax: 0155 - 21 42 86
info@se.schneider-electric.com
www.schneider-electric.se

Box 954
191 29 Sollentuna
Tel: 08 - 623 84 00
Fax: 08 - 623 84 85

Standarder, specifikationer och design förändras över tiden.
På vår hemsida finns senaste information.
Design: Leon
Foto: Leon och Jan Höglund
Tryckeri: Norrköpings Tryckeri