

Säkerhetsbrytare BAS och LBAS



BAS216WDP



BAS16TP



BAS25TP



BAS616/1SP
BAS625SP

Plastkapslade BAS säkerhetsbrytare

16–25 A, 2-, 3- och 6-poliga

Märkdriftspänning: 400–690 V~

Märkdriftström: 16–25 A

Kapslingsklass: IP 65

Kapslingarna är tillverkade av robust termoplast (PBT). Lådan är i ljusgrå kulör och locket i mörkgrå kulör (W= helt i vit kulör). Brytare som har M-gängade införingsöppningar har dessa utförda som "knock-outs". BAS616/1SP och BAS625SP har "knock-out"-öppningar, kontramuttrar medlevereras. BAS25TP är försedd med ett extra hål M16 neråt för signal eller hjälpkontaktkabel.

Tätningssnipplar (IP54) medlevereras i varje brytare.

Brytarna är låsbara med hänglås i O- och I-läge efter öppning av vredets "knock-out".

Med låsbygel L6 (31 458 70) kan upp till sex hänglås användas.

Nollplint för 5-ledarsystem ingår.

Brytarna är halogenfria.

Utan hjälpkontakter

Märkdriftström			Införings- öppningar	Typ	Beställningsnummer	E-nummer	Vikt kg/st
400 V	500 V	690 V					
A	A	A					
Antal M-gänga							
2-poliga							
16	–	–	2+2/25	BAS216WDP	2CMA142300R1000	3145280	0,29
3-poliga							
16	16	10	2+2/25	BAS16WTP	2CMA142301R1000	3145281	0,31
16	16	10	2+2/25	BAS16TP	2CMA142304R1000	3145282	0,31

Med slutande (1 NO) hjälpkontakt

Märkdriftström AC23A			Införings- öppningar Antal M-gänga	Typ	Beställningsnummer	E-nummer	Vikt kg/st
400 V A	500 V A	690 V A					
3-poliga							
16	16	10	2+2/25	BAS16/1TP	2CMA142305R1000	3145283	0,32
25	25	16	2/32 2/32+16	BAS25TP	2CMA142308R1000	3145284	0,41
6-poliga							
16	16	10	2/Ø25 2/Ø25+Ø16,5	BAS616/1SP	2CMA142307R1000	31 452 85	0,54
25	25	10	2/Ø25 2/Ø25+Ø16,5	BAS625SP	2CMA142310R1000	31 452 86	0,54

Alla kan kompletteras med en extra hjälpkontakt.



Aluminiumkapslade LBAS säkerhetsbrytare 16–90 A, 3-poliga

Märkdriftspänning: 400–690 V~
Märkdriftström: 16–90 A
Kapslingsklass: IP 65



LBAS316/1



LBAS325



LBAS345, LBAS375
LBAS390

Kapslingarna är tillverkade av aluminiumlegering. Lådan är lackerad i ljusgrå kulör och locket i mörkgrå kulör. Kapslingarna har M-gängade införingsöppningar. LBAS325 är försedd med ett extra hål M16 neråt för signal eller hjälpkontaktkabel.

Tätningssnipplar (IP 54) medlevereras i varje brytare.

Brytarna är låsbara i O-läge, LBAS316 och 325 med ett hänglås, LBAS345, 363 och 390 med två. Efter öppning av vredets "knock-outs" är brytarna låsbara även i I-läge.

LBAS345, 375 och 390 kan då låsas med fyra hänglås i både O- och I-läge.

Med låsbygel L6 (31 458 70) kan upp till sex hänglås per låsbygel användas.

Nollplint för 5-ledarsystem ingår.

Brytarna är halogenfria.

Med slutande (1 NO) hjälpkontakt

Märkdriftström AC23A			Införings- öppningar Antal M-gänga	Typ	Beställningsnummer	E-nummer	Vikt kg/st
400 V	500 V	690 V					
A	A	A					
3-poliga							
16	16	10	2+2/25	LBAS316/1	2CMA142317R1000	3145600	0,59
25	25	10	2/32 2/32+16	LBAS325	2CMA142318R1000	3145601	0,83
45	45	20	2/40 2/40+16	LBAS345	2CMA142600R1000	3145602	2,00
75	58	20	2/40 2/40+16	LBAS375	2CMA142601R1000	3145603	2,00
90	70	40	2/40 2/40+16	LBAS390	2CMA142602R1000	3145604	2,20

LBAS316 och LBAS325 kan kompletteras med en extra hjälpkontakt utöver den som ingår.

LBAS345, LBAS375 och LBAS390 kan kompletteras med 1NO och 2 NC hjälpkontakter utöver den som ingår.



ABB Electrification Sweden AB
Kopparbergsvägen 2
721 71 Västerås
kundservice.lagspanningsprodukter@se.abb.com
Tel. +46 (0)21-32 50 00

abb.se/installationsprodukter